

Link do produktu: <https://skleptronik.pl/przekaznik-5v1x16a-rm83-f40619005-finder-p-1613.html>



Przełącznik 5V/1x16A RM83 F40.61.9.005 Finder

Cena brutto	47,30 zł
Cena netto	38,46 zł
Numer katalogowy	1959
Kod EAN	5900804016977
Producent	PROLECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis produktu

Standardowy miniaturowy przełącznik do
gniazd i obwodów drukowanych, z dużą
rezerwą mocy i największą ilością dopuszczzeń.

Montaż PCB - bezpośrednio na płytce lub
poprzez gniazdo

Montaż na szynę 35 mm - poprzez gniazdo
śrubowe lub samozaciskowe

- Optymalne dopasowanie do różnych zastosowań poprzez różne cewki i materiały zestykowe
- Napięcia cewki AC, DC, bistabilne, czułe 500mW
- Bezpieczna separacja obwodów zgodna z VDE 0106, EN 50178, EN 60204, EN 60335
- Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki 6kV (1.2/50µs)
- Odległość pomiędzy cewką a zestykami: w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm
- Pewne osadzenie w gniazdach przez 5 mm piny
- Temperatura otoczenia do +85°C, opcjonalnie do +125°C
- Do gniazd z zaciskami śrubowymi lub samozaciskowym serii 95
- Moduły czasowe serii 86

Producent Finder

Kod produktu F40-61-9-005-0000

Rozmiar 25 x 29 x 12.4mm

Ilość zestyków 1 P

Temperatura pracy °C -40/+85

Stopień ochrony RT II

Prąd znamionowy (A) 16 A
Maksymalny prąd załączenia (A) 30A
Montaż PCB, podstawka
Seria przekaźnika 40.61
Typ przekaźnika elektromagnetyczny
Konfiguracja styków SPDT
Napięcie cewki nominalne 5V DC
Wersja przekaźnika miniaturowy
Rezystancja cewki 38Ω
Materiał styku AgCdO
Raster wyprowadzeń 5mm
Prąd cewki 130mA
Napięcie znamionowe V AC 250V
Maksymalne napięcie łączeniowe V AC 400V
Ilość pinów 8